



## Eyb Megaswitch® Typ E

### 2 Humbucker # 3

Position	Sound	brummfrei
1	Halshumbucker	x
2	Halshumbucker gesplittet, halsseitige Spule	
3	Steg- und Halshumbucker	x
4	Steghumbucker, gesplittet, stegseitige Spule	
5	Steghumbucker	x

### Terminal Anschluss

1	frei
2	Masse
3	frei
4	Steghumbucker serielle Verbindung
5	Halshumbucker +Pol
6	frei
7	Steghumbucker +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	Masse
11	frei
12	Halshumbucker serielle Verbindung

Permanente Verbindungen:

Alle -Pole und Abschirmkabel an Masse

