



## Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

### 2 Humbucker + 1 Single Coil # 2

Empfohlene Magnetpolaritäten: N/S S N/S (oder umgekehrt)

Position	Sound	brummfrei
1	Halshumbucker	
2	Halshumbucker, gesplittet (halsseitige Spule) und Mittelpickup	
3	Steg- und Halshumbucker voll	x
4	Steghumbucker, gesplittet (stegseitige Spule) und Mittelpickup	x
5	Steghumbucker	x

Terminal	Anschluss
1	frei
2	Masse
3	frei
4	Steghumbucker serielle Verbindung
5	Halspickup +Pol
6	Mittelpickup +Pol
7	Steghumbucker +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	Masse
11	frei
12	Halshumbucker serielle Verbindung

Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole und Abschirmkabel der Pickups an Masse

