



## Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

### Hals Single Coil + Steg Humbucker

Empfohlene Magnetpolaritäten: S S/N (oder umgekehrt)

Position	Sound	brummfrei
1	Halspickup	
2	Halspickup und Steghumbucker	
3	Steghumbucker gesplittet (stegseitige Spule) und Halspickup	x
4	Steghumbucker gesplittet (Stegseitige Spule)	
5	Steghumbucker	x

Terminal	Anschluss
1	Masse bzw. verbinden mit 2 über Lötbrücke
2	Masse
3	frei
4	Steghumbucker serielle Verbindung
5	Halspickup +Pol
6	Steghumbucker +Pol bzw. verbinden mit 7
7	Steghumbucker +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei

Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole und Abschirmkabel der Pickups an Masse

