



Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

3 Single Coils # 1

Empfohlene Magnetpolaritäten: N S N (oder umgekehrt)

Position	Sound	brummfrei
1	Halspickup	
2	Hals- und Mittelpickup	x
3	Steg- und Halspickup	
4	Mittel- und Stegpickup	x
5	Stegpickup	

Terminal	Anschluss
1	frei
2	frei
3	frei
4	frei
5	Halspickup +Pol + Tonepoti für Halspickup
6	Mittelpickup +Pol
7	Stegpickup +Pol + Tonepoti für Stegpickup
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	frei
11	frei
12	frei

Die beiden Tonepotis müssen mit getrennten Kondensatoren versehen werden! Bei dieser Schaltung sind alle 5 Positionen über ein Tonepoti beeinflussbar.

Terminals 1 – 4 und 9 – 12 können für weitere Schaltoptionen benutzt werden. Z. B. Pickup- oder Tonreglerkombinationen

Permanente Anschlüsse:

Alle –Pole der Pickups an Masse

